

## 产品特点

- 电子枪电源主要用于半导体镀膜，体积小，可放入镀膜机底架内
- 采用SCR控制的节能型电源，高压、束流稳定
- 蒸发金属的电子枪可配此电源
- 外控接口丰富，通过外控可实现全自动镀膜



## 技术规格

|        |                          |            |                           |
|--------|--------------------------|------------|---------------------------|
| 输入电压   | AC380V $\pm$ 10%,50/60Hz | X扫描位置      | DC $\pm$ 1.3A             |
| 输入功率   | 13kVA/18kVA              | X扫描幅度      | 6Ap-p (最大)                |
| 最大输出功率 | 10kW/16kW                | X扫描频率      | 50Hz/5Hz, 三角波             |
| 高压输出   | DC-4~-10kV               | Y扫描位置      | DC $\pm$ 1.3A             |
| 高压稳定性  | 小于 $\pm$ 2%              | Y扫描幅度      | 6Ap-p (最大)                |
| 高压纹波   | 小于 $\pm$ 5%              | Y扫描频率      | 500Hz/20Hz, 三角波           |
| 束流     | 0~1A/1.6A                | 外形尺寸 (电源)  | 530 (W) X780 (D) X740 (H) |
| 束流稳定性  | 小于 $\pm$ 2%              | 外形尺寸 (控制箱) | 480 (W) X410 (D) X90 (H)  |
| 灯丝电流   | 0~50A                    | 重量         | 约270kg/310kg              |