

## 产品特点

- 电子枪电源由主电源、控制箱和远程手控盒组成
- 采用SCR控制的节能型电源，高压、束流稳定
- 蒸发氧化物和金属的电子枪都可配此电源，一个电源带一个电子枪
- 外控接口丰富，通过外控可实现全自动镀膜



## 技术规格

|        |                          |           |                         |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 输入电压   | AC380V $\pm$ 10%,50/60Hz | X扫描位置     | DC $\pm$ 1.3A           |
| 输入功率   | 13kVA/18kVA              | X扫描幅度     | 6Ap-p(最大)               |
| 最大输出功率 | 10kW/16kW                | X扫描频率     | 50Hz, 三角波               |
| 高压输出   | DC-4~-10kV               | Y扫描位置     | DC $\pm$ 1.3A           |
| 高压稳定性  | 小于 $\pm$ 2%              | Y扫描幅度     | 6Ap-p(最大)               |
| 高压纹波   | 小于 $\pm$ 5%              | Y扫描频率     | 500Hz, 三角波              |
| 束流     | 0~1A/1.6A                | 外形尺寸(电源)  | 540(W) X760(D) X1150(H) |
| 束流稳定性  | 小于 $\pm$ 2%              | 外形尺寸(控制箱) | 430(W) X240(D) X90(H)   |
| 灯丝电流   | 0~50A                    | 重量        | 约260kg/300kg            |